

ResponseCard RF-LCD – Spezifikationen:

Die ResponseCard RF ist kompatibel zur TurningPoint-Software und jetzt (neu) auch zur FLOW-Abstimmsoftware. Die TurningPoint-Software ist auf dem Sender/Empfänger, der als USB-Stick mit 4GB Speicherkapazität vorliegt, aufgespielt.

Die ResponseCard RF-LCD wurde für „Multiple Choice“-Abstimmungen entwickelt und ist ideal für alle Events mit Teilnehmerbefragung geeignet. Die einfache Bedienung erfordert keine Einweisung der Teilnehmer. Einfach auf die Taste der Wahl drücken und fertig. Das war's !

Das flache Design erlaubt die Stapelung der Abstimmgeräte und extrem kleine Transporttaschen für bis zu 100 Abstimmgeräte.



Größe & Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> •Höhe: 83,8 mm •Breite: 53,3 mm •Tiefe: 7,6 mm •Gewicht: 28,4 g (Gewicht enthält 2 Knopfzellen CR-2032)
Eingabe:	<ul style="list-style-type: none"> •12 Tasten (1/A - 10/J, Ch/Funkkanal, ?) •Antwort wird nach Drücken einer Taste automatisch gesendet!
Benutzer-Identifizierung	<ul style="list-style-type: none"> •Fixe Geräte-ID •Manuell programmierbare Benutzer-ID •Kanalwahl jederzeit manuell einstell- und änderbar. •Kompatibel zur ResponseCard-Programmierungs-Software.
Display	<ul style="list-style-type: none"> •Höhe: 11 mm •Breite: 15 mm 
Anzeigen::	<ul style="list-style-type: none"> •Kanalnummer •Ladezustand Batterie •Eingegebene Antwort •Antwort-Empfangsbestätigung (LED-Grün= „OK“, LED-Rot=„Fehler“)
Reichweite	<ul style="list-style-type: none"> •Typisch 60m (200 feet) 150m Abdeckung (coverage)
Batterie:	<ul style="list-style-type: none"> •Zwei Knopfzellen CR2032 (3,0V) Lithium-Batterien. •Automatische Abschaltung für erweiterte Batterielebensdauer. •Typische Batterie-Lebensdauer zwischen 6 und 12 Monate.
RF (Funk) Technologie	<ul style="list-style-type: none"> •Verfügbare Kanäle: 82 Sender können parallel betrieben werden. •Fully FCC, CE sowie "Industry Canada" zertifiziert. •Keine Interferenzen mit anderen Technologien. •Höchste Kanalwahl bei größter Zuverlässigkeit. •Keine direkte Sichtverbindung notwendig.